



内部集成 RC、内置 MOSFET 锂电池保护电路

概述

KF1521 系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的内置 MOSFET 保护电路，它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。

正常状态下，KF1521 的 V_{CC} 端电压在过电压充电保护阈值 (V_{OC}) 和过电压放电保护阈值 (V_{OD}) 之间，且其 V_M 检测端电压在充电器检测阈值 (V_{CHG}) 和过电流放电保护阈值 (V_{EDI}) 之间，此时分别使内置充电控制 N-MOSFET 管 M1 和放电控制 N-MOSFET 管 M2 导通。这时，既可以使用充电器对电池充电，也可以通过负载使电池放电。

KF1521 通过检测 V_{CC} 或 V_M 端电压来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时，内置 MOSFET M1/M2 由导通变为截止，从而充/放电过程停止。

KF1521 对每种保护状态都有相应的恢复条件，当恢复条件满足以后，内置 MOSFET M1/M2 由截止变为导通，从而进入正常状态。

KF1521 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间，只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后，才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除，则不进入保护/恢复状态。

KF1521 内部集成了所有的阻容 (RC) 器件，以及充放电控制 MOSFET 的内置，使其外部无需任何器件。KF1521 采用小型的 SOT23-6 封装。这些特性使得 KF1521 非常适合在空间有限的电池电源系统中使用。

特点

- 单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
- 内置低导通电阻 N-MOSFET
- 高精度的保护电压 (过充/过放) 检测
- 高精度过电流放电保护检测
- 电池短路保护
- 可选择多种型号的检测电压和延迟时间
- 可选择不同型号 0V-电池充电允许/禁止
- 带有自动恢复功能的低功耗模式
- 内部集成 RC、内置 MOSFET (无需任何外围器件)
- 小型化的 SOT23-6 封装
- MOSFET: $R_{SS(ON)} < 50m\Omega$ ($V_{GS}=3.7V$, $I_D=1A$)

应用

- 锂电池的充电、放电保护电路
- 其它锂电池高精度保护器

典型应用电路

管脚排列

